

ケーブルライン用端末(WMTA)の接続とランプ確認

WMTA2.0Cmini



II 表面



| 表示 | 状態 | 内容 |
|-----------|-----|--|
| 電源 | 緑点灯 | 電源ONの状態 |
| | 消灯 | 電源OFFの状態 |
| 警告 | 消灯 | 正常な状態 |
| | 赤点灯 | エラー発生（メモリークや機器不良など） |
| インターネット回線 | 緑点灯 | 上位機器と接続されている状態 |
| | 橙点滅 | 音声利用設定を取得していない状態 |
| | 橙点滅 | WAN-IPを取得していない状態 |
| | 消灯 | 上位機器と接続されていない状態 |
| 電話 | 緑点灯 | IP電話サーバとの接続が完了しており、IP電話として発信可能な状態（開通後） |
| | 橙点滅 | IP電話サーバとの接続が完了しているが、まだIP電話として発信出来ない状態 |
| | 消灯 | IP電話サービスを利用できない状態（未契約の場合を含む） |
| リセット | 再起動 | |

|| 裏面



| ポートの名称 | 機能説明 |
|-----------|--------------------------|
| インターネット回線 | イーサネットケーブルでONU等と接続 |
| 電話機 | モジュラーケーブルで電話機と接続 |
| 電話回線 | モジュラーケーブルで電話回線（NTT回線）と接続 |
| 電源 | ACアダプター（専用）を接続 |

|| WMTA 2.0miniの仕様



| 項目 | 仕様 |
|--------|---|
| 外寸 | 13.3 (H) ×6.5 (W) ×12.5 (D) cm |
| 質量 | 本体：約260g、ACアダプタ：約240g |
| 電源 | ACアダプタ 入力：100V(50/60Hz)、出力：DC12V/1A（定格最大消費電力12W） |
| 最大消費電力 | 4.3W |